

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение; тип; Ином, А; расцепитель или плавкая вставка, А 16	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение; тип; Ином, А; расцепитель или плавкая вставка, А; установка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод				Труба		Электроприемник			
					Участок сети 1	Обозначение	Марка	Кол, число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	Руст или Рном, кВт	Ирасч или Ином / Iпуск, А
ЩРН-24з-1-36 IP31 UNIVERSAL (быт. помр.) 24 мод кс=0.5 Рр=11кВт	ВА47-29 3Р 32				Пл9	ППГнз(А)-HF					ШР5	22	18.2	Ввод от ВРУ
	АВДТ32 С20 30мА	5шт 10А		1	зр5.1	ППГнз(А)-HF	3х 2,5	55	к-к	55	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	0.5х5	11.4	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА	3шт 10А		1	зр5.2	ППГнз(А)-HF	3х2,5	50	к-к	50	2.6 2.7 Кул.1	0.5х2+1	9.1	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА	5шт 10А		1	зр5.3	ППГнз(А)-HF	3х2,5	45	к-к	45	2.8 2.9 2.10 2.11 2.12	0.5х5	11.4	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА	4шт 10А		1	зр5.4	ППГнз(А)-HF	3х2,5	45	к-к	45	2.31 2.32 2.33 2.34	0.5х4	9.1	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА	5шт 10А			зр5.5	ППГнз(А)-HF	3х2,5	40	к-к	40	2.35 2.36 2.37 2.39 2.40	0.5х5	11.4	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА	4шт 10А		1	зр5.6	ППГнз(А)-HF	3х2,5	45	к-к	45	2.38 2.41 2.42 2.43	0.5х4	9.1	Эл. кулер Эл. розетка для подключения быт. приборов
									к-к					
	АВДТ32 С20 30мА	5шт 10А		1	зр5.7	ППГнз(А)-HF	3х2,5	50	к-к	50	2.13 2.14 2.15 2.16 2.17	0.5х5	11.4	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА	5шт 10А		1	зр5.8	ППГнз(А)-HF	3х2,5	40	к-к	40	2.26 2.27 2.28 2.29 2.30	0.5х5	11.4	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА	4шт 10А		1	зр5.9	ППГнз(А)-HF	3х2,5	50	к-к	50	2.22 2.23 2.24 2.25	0.5х4	9.1	Эл. розетка для подключения быт. приборов
АВДТ32 С20 30мА	4шт 10А		1	зр5.10	ППГнз(А)-HF	3х2,5	50	к-к	50	2.18 2.19 2.20 2.21	0.5х4	9.1	Эл. розетка для подключения быт. приборов	
ВА47-29 1Р 16 16														Резерв