Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Кол, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Руст или Рном, кВт	Iрасч или Iном / Iпуск, А	Наименование; тип; обозначение чертежа; принципиальной схемы
	16															
ЩРн-12з-1 -36 IP31 UNIVERSAL 12 мод Рр=5.0кВт	ВА47-29 3Р 32					Пл11	ВВГнг(А)-LS					ШР6	6.2	10	Ввод от ВРУ
	АВДТ32 С20 30мА		2шт 10А		1	гр6.1	ВВГнг(А)-LS	3х 2,5	45	к-к	45	Р11 Р12	1х 2	9.1	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА		2шт 10А		1	гр6.2	ВВГнг(А)-LS	3х 2,5	20	к-к	20	Р13 Р14	1х 2	9.1	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	АВДТ32 С20 30мА		10А		1	гр6.3	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	30	к-к	30	Кул.3	1	4.6	Кулер
	АВДТ32 С20 30мА		10А		1	гр6.4	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	35	к-к	35	Р15	1	4.6	Эл. точило
	ВА47-29 1Р 10		2шт 10А		1	гр6.5	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	40	к-к	40	Р19 Р20	0.1х 2	1	Эл. розетка для подключения сигнализатора загазованности
ЩРн-12з-1 -36 IP31 UNIVERSAL 12 мод Рр=4.0кВт	ВА47-29 3Р 32					Пл11	ВВГнг(А)-LS					ШР7	4	6,6	Ввод от ШР6
	АВДТ32 С20 30мА		2шт 10А		1	гр7.1	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	40	к-к	40	Кул.4 Р18	1х 2	9.1	Кулер
	АВДТ32 С20 30мА		2шт 10А		1	гр7.2	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	35	к-к	35	Р16 Р17	1х 2	9.1	Эл. розетка для подключения быт. приборов
	ВА47-29 1Р 16 16														Резерв 5шт

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Заказ: 02/2022 - 1 - ИОС.1	Лист 3/6